



Електронен брояч на импулси JDM11-6H

Електронният брояч JDM11-6H е предназначен за изграждане на системи за отброяване на електронни импулси, готова продукция, времеви интервали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Габарити – (40x56x80)мм
- Захранване – 12VDC, 24DC, 220VAC
- Скорост на броене – 30 имп./сек.
- Входен сигнал – NO механичен контакт, PNP датчици
- Индикация – 6 разрядна цифр. индикация
- Обхват - 1~999999 брой импулси
- Режим на работа – събиране на импулси
- Нулиране – ръчно чрез бутон
- Работен температурен обхват – (-5 до 40°C)

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Устройството се монтира на панел чрез два винта. Проверете внимателно захр. напрежение на вашия брояч, маркирано в червено. На клема №4 и клема №5 се подава съответното захр. напрежение без да се спазва поляритет. На клема №2 и №3 е механичният контакт. При свързване на датчик към клема №1 се свързва проводник (-) или „0”V, а към клема №3, проводник (+) или 10÷30VDC, а към клема №2 се свързва NO изход.