

Specifications

Type	Standard power ratings of 3-phase motors 50/60Hz in category AC-3						Setting range
	220V	380V	415V	440V	500V	660V	
	KW	KW	KW	KW	KW	KW	
GV1-M01	--	--	--	--	--	--	0.1-0.16
GV1-M02	--	--	--	--	--	--	0.16-0.25
GV1-M03	--	--	--	--	--	--	0.25-0.4
GV1-M04	--	--	--	--	--	0.37	0.4-0.63
GV1-M05	--	--	--	0.37	0.37	0.55	0.63-1
GV1-M06	--	0.37	--	0.55	0.75	1.1	1-1.6
GV1-M07	0.37	0.75	1.1	1.1	1.1	1.5	1.6-2.5
GV1-M08	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	3	2.5-4
GV1-M10	1.1	2.2	2.2	3	3.7	4	4-6
GV1-M14	2.2	4	4	4	5.5	7.5	6-10
GV1-M20	4	7.5	7.5	7.5	10	11	10-16
GV1-M21	5.5	10	9	9	11	15	16-20
GV1-M22	5.5	11	11	11	15	18.5	20-25
GV2-M01/RS01	--	--	--	--	--	--	0.1-0.16
GV2-M02/RS02	--	--	--	--	--	--	0.16-0.25
GV2-M03/RS03	--	--	--	--	--	--	0.25-0.4
GV2-M04/RS04	--	--	--	--	--	0.37	0.4-0.63
GV2-M05/RS05	--	--	--	0.37	0.37	0.55	0.63-1
GV2-M06/RS06	--	0.37	--	0.55	0.75	1.1	1-1.6
GV2-M07/RS07	0.37	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5	1.6-2.5
GV2-M08/RS08	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	3	2.5-4
GV2-M10/RS10	1.1	2.2	2.2	3	3.7	4	4-6.3
GV2-M14/RS14	2.2	4	4	4	5.5	7.5	6-10
GV2-M16/RS16	3	5.5	5.5	7.5	7.5	9	9-14
GV2-M20/RS20	4	7.5	9	9	9	11	13-18
GV2-M21/RS21	5.5	11	11	11	11	15	17-23
GV2-M22/RS22	5.5	11	11	11	15	18.5	20-25
GV2-M32/RS32	7.5	15	15	15	18.5	26	24-32